

Présentation de la nouvelle

Xencelabs Tablette à stylet - Small Standard / Quick Keys

Conçue avec la participation d'artistes parmi les plus réputés du secteur, notre Tablette à Stylet Small et la télécommande Quick Keys en option offrent la précision et la fiabilité dont les professionnels de la création ont besoin.

Un design minimaliste privilégiant le confort et les fonctionnalités pour un flux de travail plus rapide et une expérience de dessin incomparable.

*Quick Keys en option



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TABLETTE À STYLET

- 1 Stylet 3 Boutons + gomme

2 Stylet Fin + gomme

3 3 Boutons de fonction

 - Gauche - paramètres de la tablette
 - Centre - paramètres du stylet
 - Droite - changer d'écran
- 4 Bouton d'alimentation coulissant

5 Ratio 16:9

6 Bord latéral biseauté

7 Repose-poignets incurvé

8 Encoche pour sécurité Kensington NANO™
- 9 Indicateurs de zone active à LED de 8 couleurs personnalisables

*Tous les boutons sont programmables

*TÉLÉCOMMANDE QUICK KEYS

- 10 8 touches - 5 groupes, offrant jusqu'à 40 fonctions par application

11 Bouton Set - basculer entre les groupes de raccourci dans une application

12 L'écran OLED prend en charge 11 langues

13 Raccourcis préchargés
- 14 Molette d'accès à des fonctions spécifiques par application


15 Anneau LED personnalisable

16 Encoche pour sécurité Kensington NANO™



Contenu

Standard SKU: BPH0812W-A / Quick Keys SKU: K02-A



Pochette de transport



- 1 Tablette Xencelabs - Small (BPH0812W-A)

2 Stylet 3 Boutons + gomme* (PH5-A)

3 Stylet Fin + gomme* (PH6-A)

4 10 pointes (6 standard et 4 feutre)

5 Extracteur de Pointe
- 6 Étui à Stylets* (H05-A)

7 Câble USB L* (ACWTU05-200A)

8 Adaptateur USB (ACW12-A) (USB A vers USB C)

9 Dongle* (ACD12-A)


10 Gant de Dessin M* (ACG12-M)

11 Pochette de transport (pour tablette et accessoires)
- Guide de démarrage rapide (Carte GDR)

• Informations importantes sur le produit (y compris la garantie)

** 12 Télécommande Quick Keys (K02-A)

** 13 Câble L Quick Keys* (ACWTU05-200A) (USB-A vers USB-C Angle Droit 90°)



** Télécommande Quick Keys + Câble L non inclus avec l'achat d'une tablette small standard, vendus séparément.
* vendu aussi séparément

SPÉCIFICATIONS	
Numéro de modèle	Tablette: BPH0812W-A / Quick Keys: K02-A
Garantie	2 ans
Couleur	Noir Carbone
Dimension du produit (L x H x P)	(L x H x P) 9.21 x 7.27 x 0.3 in / 234.18 x 184.66 x 8 mm
Dimension de l'emballage	13.78 x 8.75 x 2.56 in / 350 x 222 x 65 mm
Dimension de la surface active	6.93 x 3.89 in / 176.10 x 99.05 mm
Dimension de la surface active	16:9
Poids de la tablette	398 g / 0,88 lb (environ)
Poids emballé	Tablette : 1459 g / 3.22 lb, Quick Keys : 570g / 1.26 lb
Configuration requise	Windows®7 ou version supérieur, Mac OS X 10.12 ou version supérieur, une connexion sans fil ou par câble nécessite un port USB Type-A (inclut un adaptateur Type-C), un accès Internet pour télécharger le pilote.
Autonomie en mode sans fil	16 heures (2,5 heures de charge)
Connectivité	Sans fil ou USB
Câble inclus	USB-C vers USB-A Type L (adaptateur fourni)

Sécurité	Encoche pour sécurité Kensington NANO™
Technologie	EMR sans pile (Résonance Électromagnétique)
Modèles de stylet	Stylet 3 Boutons : PH5-A, Stylet Fin : PH6-A
Nombre de boutons / gomme	Stylet 3 Boutons : 3 boutons + gomme Stylet Fin : 2 boutons + gomme
Niveau de pression	8192 niveau
Force d'activation initiale	3g
Plage d'inclinaison du stylet	± 60 degrés (chaque stylet)
Matériau de la prise en main du stylet	Caoutchouc doux au toucher
Longueur du stylet	Stylet 3 Boutons : 6.20 inches / 157.56 mm Stylet Fin : 6.20 inches / 157.54 mm
Largeur du corps du stylet	Stylet 3 Boutons : 0.58 in / 14.73 mm Stylet Fin : 0.37 in / 9.5 mm
Poids du stylet	Stylet 3 Boutons : 17.38 g / Stylet Fin : 11.97 g
Autonomie de la Quick Keys	Jusqu'à 52 heures d'utilisation continue (1,5 heures de charge)
Câble L pour Quick Keys	USB-C vers USB-A Angle Droit (90°), Connexion sans fil via un port de Type A (Adaptateur de Type C inclus)

Toutes les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES	
	Pointes Standard Xencelabs* (ACTPH6A-A) 10 pc (ACTPH6A-C) 20 pc
	Pointes feutre Xencelabs* (ACTPH6A-B) 10 pc (ACTPH6A-D) 20 pc
	Pack mixte Xencelabs* (ACTPH6A-E) 5 std/5 feutre (ACTPH6A-F) 10 std/10 feutre