

Xencelabs 數位繪圖板 – 小型款

標準版 / 快捷鍵

我們採納了眾多專業創作者的意見，我們的數位繪圖板和可供選擇的快捷鍵遙控器，提供給他們所需要的精確和可靠性。

講究舒適與功能性的簡約設計，其功能使工作流程更快速流暢，大幅改進使用者的繪圖體驗。

\*快捷鍵遙控器是分開訂購的。



產品特色

繪圖板

- 1 三鍵手寫筆 + 橡皮擦
- 2 細筆 + 橡皮擦
- 3 功能鍵
  - 左鍵 - 數位板設定
  - 中鍵 - 手寫筆設定
  - 右鍵 - 切換顯示螢幕
- 4 撥動式開關
- 5 16:9 長寬比
- 6 側邊內雕易取
- 7 流線型手托
- 8 Kensington 安全鎖
- 9 可自訂8種LED顏色色彩活動區域指示燈



\*所有按鍵可自行定義

\*QUICK KEYS 快捷鍵遙控器


- 10 5組設定鍵，每組內含 8 個按鍵，每個應用程式可使用 40 個功能
- 11 設定鍵-應用程式中快捷鍵組的切換
- 12 OLED 顯示支援11種語言
- 13 預載應用程式功能
- 14 特定應用程式精確轉盤輸入
- 15 自訂LED環
- 16 Kensington 安全鎖

8 Kensington 安全鎖



包裝清單

標準版SKU: BPH0812W-A / 快捷鍵SKU: K02-A



Xencelabs 筆盒\* (H05-A)  
收納所有手寫筆和基本配件



- 1 Xencelabs 數位板 小型款 (BPH0812W-A)
- 2 三鍵手寫筆 + 橡皮擦\* (PH5-A)
- 3 細筆+橡皮擦\* (PH6-A)
- 4 10 支筆 (6 標準筆芯 and 4 毛氈筆芯)
- 5 筆尖提取器
- 6 筆盒\* (H05-A)
- 7 USB 連接線\* (ACWTU05-200A)
- 8 USB 轉接頭 (ACW12-A) (USB A和USB C)
- 9 無限適配器 ©\* (ACD12-A)
- 10 繪圖手套 M尺寸\* (ACG12-M)
- 11 保護套 / 收納包 (為數位繪圖板和配件設計)
  - 快速入門指南 (感謝卡)
  - 重要產品訊息 (保固卡)

- \*\*12 Quick Keys 遙控器 (K02-A)
- \*\*13 Quick Keys 連接線\* (ACWTU05-200A) (USB C 轉 USB A)

- \*\*快捷鍵遙控器\* (K02-A)
- \*\*快捷鍵遙控器連接線 L\* (ACWTU05-200A) (USB-A 轉 USB-C 直角 90°)
- \*\*快捷鍵遙控器+快捷鍵L連接線是單獨售賣的

規格	
型號	繪圖板: BPH0812W-A / 快捷鍵遙控器: K02-A
保固	2 年
顏色	黑
產品尺寸(寬 x 高 x 深)	9.21 x 7.27 x 0.3 英寸 / 234.18 x 184.66 x 8 毫米
包裝尺寸	13.78 x 8.75 x 2.56 英寸 / 350 x 222 x 65 毫米
工作區域大小	6.93 x 3.89 英寸 / 176.10 x 99.05 毫米
工作區域長寬比	16:9
產品重量	398 克 / 0.88 磅
含包裝重量	繪圖板: 1459 克 / 3.22 磅, 快捷鍵遙控器: 570 克 / 1.26 磅
系統需求	Windows®7 或更高版本, Mac OS X 10.12 或更高版本, 無線或有線連接所需的USB Type-A端口 (隨附USB-A 轉 USB-C適配器), 以及可用於下載驅動程序的互聯網連接。
每次充電後可使用	16小時 (充電需2.5小時)
連線	無線或USB
附連接線	USB-C 轉 USB-A L type (附轉接頭)


保全功能	Kensington 安全鎖
技術	無電池 EMR (電磁感應)
手寫筆型號	三鍵手寫筆: PH5, 細筆: PH6
手寫筆側邊開關與橡皮擦按鍵	三鍵手寫筆: 三鍵 + 橡皮擦 細筆: 兩鍵 + 橡皮擦
筆壓	8192 階
初始啟動	3g
手寫筆傾斜範圍	兩種手寫筆都是 ± 60 度
手柄材質	柔軟觸感橡膠
手寫筆大小	三鍵手寫筆: 6.20 吋 / 157.56 毫米 細筆: 6.20 吋 / 157.54 毫米
筆筒寬度	三鍵手寫筆: 0.58 吋 / 14.73 毫米 細筆: 0.37 吋 / 9.5 毫米
手寫筆重量	三鍵手寫筆: 17.38 克 / 細筆: 11.97 克
Quick Keys 充電後可使用的時間	52小時連續使用 (充電1.5 小時)
快捷鍵L連接線	USB C 和USB A呈直角 90°設計 可無線連接的Type A 接口 (包含Type C 適配器)

所有功能與規格可能隨時變動。

其他配件



Xencelabs 標準筆芯\*  
(ACTPH6A-A) 10 入  
(ACTPH6A-C) 20 入



Xencelabs 硬毛氈筆芯\*  
(ACTPH6A-B) 10 入  
(ACTPH6A-D) 20 入



Xencelabs 硬筆芯組\*  
(ACTPH6A-E) 5入標準/5入硬毛氈筆芯  
(ACTPH6A-F) 10入標準/10入硬毛氈筆芯